
SEEMEE 50
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

⚠ Upozornění



Obsah balení



SEEMEE 50


 Gumový
Držák

 USB-C
Kabel

Ovládání

Zapnutí/vypnutí

Pro zapnutí/vypnutí, podržte tlačítko.
Díky funkci paměti se svítlna zapne v posledním režimu.

Změna módu

Pro změnu módu (Nízký-Vysoký-pomalé blikání-chytrý mód) zmáčkněte jednou krátce tlačítko.

Mód týmu

V přítomnosti více světel Seemee 50 nablízku, se světla umí synchronizovat a blikají ve stejném módu. Týmový mód zapnete dvojklikem tlačítka. Po zapnutí bude indikátor blikat modře. Pro vypnutí stačí tlačítko znovu zmáčknout.

Funkce paměti

Svítlna si vždy při vypnutí zapamatuje poslední režim a při dalším použití se v něm opět zapne.

Režim nízké baterie

Při nízkém stavu baterie se svítlna přepne do týmového módu. Nabijte svítlnu co nejdříve to půjde.

Tabulka režimů

Nízký	6LM	6.5h
Vysoký	15LM	3h
Pomalé blikání	0-15LM	10h
Chytrý - noc	6-15LM	15.5h
Chytrý - den	0-50LM	21h
Týmový mód	0-3-0-3-10LM	30.5h

*Data v tabulce jsou změřena v testovacích vnitřních podmínkách
Výdrž se může lišit podle faktorů jako jsou teplota, nebo povětrnostní podmínky.

Výrobce: Magicshine Co.,Ltd.
Dovozce: Led-expert.cz,
Stroupežnického 24,
15000 Praha 5,
email: info@led-expert.cz

Indikátor baterie/nabíjení


Když je svítlna zapnutá, zmáčkněte tlačítko a indikátor se rozsvítí na 3s.

Nabíjení: blikající červená
Plná baterie: Stálá zelená

Běžná doba nabíjení je přibližně 2h(5V 1A)

Indikátor baterie

21%-100%: Stálá zelená
11%-20%: Stálá červená
1%-10%: Blikající červená



Instalace na kolo:

